

FORD FIESTA

rok
year
год 2006 →

program №
programme №
программа № 172
od
from
от 22.07.2008

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 B	Masa	Ground	Masca	Stacyka	Ignition	Alarm	Телега сигнализации	Wyscie S-BUS	Hood sense	Kanor	Wej. analogowe kierunk	Analog turn signal input	Wyj. analogowe kierunk	Analog turn signal out	Wyj. analogowe kierunk	Wyj. analogowe kierunk	Wyj. analogowe kierunk	Wyj. analogowe kierunk	Wyj. analogowe kierunk	Wyj. analogowe kierunk

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



KIERUNKOWSKAZ L
szare złącze
niebiesko-brązowy

LEFT BLINKER
grey connector
blue/brown

ЛЕВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
серый разъем
голубо-коричневый

KIERUNKOWSKAZ P
szare złącze
niebieski

RIGHT BLINKER
grey connector
blue

ПРАВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
серый разъем
голубой

beżowe złącze
czarno-niebieski CANL

beige connector
black/blue CANL

бежевый разъем
черно-голубой CANL

szaro-pomarańczowy CANH

beige connector
grey/orange CANH

бежевый разъем
серо-оранжевый CANH

