


MAZDA CX-7 (ER)										rok year год	2007 →	z i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	154	od from от	15.05.2009					
↑ 1 ⊕	↑ 2 ⊕	↑ 3 +	↑ 4 -	↓ 5 +	↓ 6 -	↑ 7 ⊕	↑ 8 +	↓ 9 -	↓ 10 +	↓ 1 ⊕	↓ 2 ⊕	↓ 3 -	↓ 4 ⊕	↓ 5 +	↑ 6 ⊕	↑ 7 ⊕	↑ 8 +	↑ 9 -	↑ 10 ⊕	↑ 11 ⊕	↑ 12 ⊕
CAN-H																					
CAN-H																					
CAN-L																					
CAN-L																					
CAN-L																					
CAN-L																					
Ground																					
Masse																					
Macca																					
Stacyjka																					
zakijanie																					
Alarm																					
Trwająco sygnalizacji																					
Wyjście S-BUS																					
Wciśnięcie kierunk.																					
Analog turn signal input																					
Ekspl. akumulator, nowotrot.																					
Wyciąg analogowe sterunek.																					
Wyjście klucza do zapł.																					
Key in ignition																					
Klucz w zamku zapł.																					
Uwagi:	5/10 = 12V po wsunięciu kluczyka do stacyjki																				
Comments:	5/10 = 12V after key has been slipped key into ignition																				
Примечание:	5/10 = 12V после вложения ключа в замок зажигания																				

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НУМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



białe złącze 24PIN
white connector 24PIN
jasno niebiesko-czerwony pin1 CANL
light-blue/red pin1 CANL
biały złącze 24PIN
white connector 24PIN
szaro-czerwony pin2 CANH
grey/red pin2 CANH
białe złącze 24PIN
white connector 24PIN
серо-красный pin2 CANH
серо-красный pin2 CANH
безы разъем 24PIN

czarno-pomarańczowy pin15
białe złącze 24PIN
(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
świateł awaryjnych)
black/orange pin15
white connector 24PIN
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
czarno-żółty pin15
bezny разъем 24PIN
(поворотное управление
“поворотниками” - включение
аварийных огней)

MODUŁ STERUJĄCY BCM BCM CONTROLLER MODULE УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ ВСМ

